

Таблица подбора универсальных рам для монтажа взрывозащищенного электрооборудования

9

Комплект монтажных профилей (комплект №2)

№	Длина профиля, L мм.	Тип профиля	Вес, кг	Для монтажа оболочек с видом защиты Ex e			
				1 комплект метизов	2 комплекта метизов	3 комплекта метизов	4 комплекта метизов
1	700	41x21 мм.	5,44	Ex-fpr07	-	-	-
2	800	41x21 мм.	5,85	Ex-fpr08	Ex-e2fpr08	-	-
3	900	41x21 мм.	6,54	Ex-fpr09	Ex-e2fpr09	Ex-e3fpr09	-
4	1000	41x21 мм.	7,04	Ex-fpr10	Ex-e2fpr10	Ex-e3fpr10	Ex-e4fpr10

Комплект монтажных профилей (комплект №2)

№	Длина профиля, L мм.	Тип профиля	Вес, кг.	Для монтажа оболочек с видом защиты Ex d			
				1 комплект метизов	2 комплекта метизов	3 комплекта метизов	4 комплекта метизов
1	700	41x41 мм.	7,01	Ex-fpr07U	-	-	-
2	800	41x41 мм.	7,26	Ex-fpr08U	Ex-d2fpr08U	-	-
3	900	41x41 мм.	8,52	Ex-fpr09U	Ex-d2fpr09U	Ex-d3fpr09U	-
4	1000	41x41 мм.	9,48	Ex-fpr10U	Ex-d2fpr10U	Ex-d3fpr10U	Ex-d4fpr10U

Примечания:

1. Подберите высоту стойки (комплект №1)

2. Подберите комплект №2:

При выборе длины монтажных профилей необходимо учитывать:

- Габариты оболочки с кабельными вводами: длина кабельного ввода - 80 мм, расстояние между оболочками с установленными кабельными вводами - 150мм
- Расположения оболочки и кабельных вводов вертикально или горизонтально
- Вид защиты оболочки: Ex e или Ex d
- Количество оболочек для крепления к профилю: 1 комплект метизов на одну оболочку

Рама монтажная (комплект №1)

№	Высота рамы, h мм	Ширина рамы B, мм	Тип профиля	Вес, кг	Код комплекта
1	1000	500	82x41 мм	15.91	Ex-fr1005
2	1200	600	82x41 мм	18.67	Ex-fr1206
3	1500	700	82x41 мм	22.79	Ex-fr1507
4	2000	800	82x41 мм	27.85	Ex-fr2008

DKC-2020.A.02					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кузнецов				
Пров.	Чередниченко				
Н.контр.					
Утв.	Дядичко				

Таблица подбора универсальных рам для монтажа взрывозащищенного электрооборудования		
Стадия	Лист	Листов
P		



Формат А3

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №